

ELXc – теплового старта для T5 и T8 ламп

Напряжение постоянного тока

рабочее: 176-264 В

зажигания: 198-264 В

(ELXc 135.856, 235.857, 149.858, 154.864,

180.866, 270.206, 280.538: напряжение

постоянного тока не должно снижаться

до 176 В)

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1 мм²

Для автоматизированного электромонтажа

светильника: IDC контактные зажимы для

проводников H05V-U 0,5

Отключение в конце срока службы

испытано по EN 61347 Test 2 (для T5)

Отключение в конце срока службы (для T8)

T5 TC BUILT-IN 1-10 V
 T8 INDEPENDENT DALI/PUSH

Лампа				ЭПРА							Система	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	№ заказа	Напряжен. АС 50, 60 Гц В±10 %	Энерго-эффект.	Окружающ. температура t _a (°C)	Температ. корпуса t _c (°C)	Корпус	Выход. мощн. Вт	Кэфф. светового потока (%)

T5 лампы – Корпус: M8, M10 и M11

14	T5	G5	1 x 14,0	ELXc 135.856	188093	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	17,0	110,7
2x14	T5	G5	2 x 14,0	ELXc 235.857	188094	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	33,4	107,0
3x14	T5	G5	3 x 14,0	ELXc 414.868	188438	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M8	48,0	105,4
4x14	T5	G5	4 x 14,0	ELXc 414.868	188438	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M8	63,0	102,3
21	T5	G5	1 x 21,0	ELXc 135.856	188093	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	24,0	107,4
2x21	T5	G5	2 x 21,0	ELXc 235.857	188094	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	50,2	110,6
24	T5	G5	1 x 22,5	ELXc 140.862	188140	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	27,0	114,0
2x24	T5	G5	2 x 22,5	ELXc 240.863	188616	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	51,0	107,4
3x24	T5	G5	3 x 22,5	ELXc 424.223	183039	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 75	M8	78,0	103,7
4x24	T5	G5	4 x 22,5	ELXc 424.223	183039	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 75	M8	101,7	103,5
28	T5	G5	1 x 28,0	ELXc 135.856	188093	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	32,0	104,9
2x28	T5	G5	2 x 28,0	ELXc 235.857	188094	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	60,6	106,2
3x28	T5	G5	3 x 27,9	ELXc 328.224	183094	220-240	A2	-15 до 55	макс. 70	M8	89,9	100,0
35	T5	G5	1 x 35,0	ELXc 135.856	188093	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	39,5	102,7
2x35	T5	G5	2 x 35,0	ELXc 235.857	188094	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	74,5	102,5
39	T5	G5	1 x 38,0	ELXc 140.862	188140	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	43,0	107,0
2x39	T5	G5	2 x 38,0	ELXc 240.863	188616	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	82,0	97,9
49	T5	G5	1 x 49,0	ELXc 149.858	188095	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	54,0	102,5
2x49	T5	G5	2 x 49,0	ELXc 249.859	188617	220-240	A2 BAT	-15 до 50	макс. 70	M10	113,0	106,6
54	T5	G5	1 x 54,0	ELXc 154.864	188142	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 65	M10	59,0	101,1
2x54	T5	G5	2 x 54,0	ELXc 254.865	188618	220-240	A2 BAT	-15 до 50	макс. 70	M10	119,0	106,0
80	T5	G5	1 x 80,0	ELXc 180.866	188144	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M10	87,0	97,6
2x80	T5	G5	2 x 80,0	ELXc 280.538	188619	220-240	A2 BAT	-15 до 50	макс. 70	M11	175,0	97,2

T8 лампы – Корпус: M8

3x18	T8	G13	3 x 16,0	ELXc 418.204	188744	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M8	56,0	100,8
4x18	T8	G13	4 x 16,0	ELXc 418.204	188744	220-240	A2 BAT	-15 до 55	макс. 70	M8	71,5	98,9
3x36	T8	G13	3 x 32,0	ELXc 336.214	188595	220-240	A2 BAT	-15 до 50	макс. 65	M8	105,0	99,4

Схемы подключения см. страницы 255-259

new

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10